

Wireless Microphone System

MW-90T



MW-90T 구성 수신기 MW-90 / 송신기 벨트팩 MT-90 / 핀마이크 MT-1

900MHz PLL 자동 채널 변경 IR 시스템

16채널

끊김없이 긴거리의 다이버시티 방식

최고의 흡입력과 최고의 음질

혼선없는 무선마이크 시스템

스테인레스 재질의 특수 코팅 핸드마이크

핸들링 노이즈 최소화

Specifications

MW-90(Receiver)

Audio Input Level Maximum	XLR connector(into 600Ω load) : -12 dBV 1/4inch connector(into 3000Ω load):-18dBV
Sensitivity	< -90dB
Image Rejection	> 60dB
Output Impedance	XLR connector : 200Ω
Gain adjustment Range	1/4inch connector 1kilΩ
Dimension(H x W x D)	27mmx169mmx69mm
Weight	350g

MT-90(Body pack)

Audio Input Level Maximum	0dBV maximum at mic gain position +10 dBV maximum at 0dB gain position +20 dBV maximum at -10dB gain position
Input Impedance	470 kilohm
Gain adjustment Range	30dB
Battery Requirements	> 10 houres(Alkaline)
Batteries Battery Life	2"AA"alkaline batteries
Dimension(H x W x D)	105mm x 65mm x 23mm
Weight	80g