

Wireless Microphone System

MW-90H



MW-90H 구성 수신기 MW-90 / 송신기 핸드헬드 MH-90

900MHz PLL 자동 채널 변경 IR 시스템

16채널

끊김없이 긴거리의 다이버시티 방식

최고의 흡입력과 최고의 음질

혼선없는 무선마이크 시스템

스테인레스 재질의 특수 코팅 핸드마이크

핸들링 노이즈 최소화

Specifications

MW-90(Receiver)

Audio Input Level Maximum	XLR connector(into 600Ω load : -12 dBV 1/4inch connector(into 3000Ω load):-18dBV
Sensitivity	< -90dB
Image Rejection	> 60dB
Output Impedance	XLR connector : 200Ω
Gain adjustment Range	1/4inch connector 1kilΩ
Dimension(H x W x D)	27mmx169mmx69mm
Weight	350g

MH-90(Handheld)

Audio Input Level Maximum	0 dBV
Input Impedance	
Gain adjustment Range	
Battery Requirements	> 10 hours(Alkaline)
Batteries Battery Life	2"AA"alkaline batteries
Dimension(H x W x D)	245mm x 47mm
Weight	195g