

MW9500H

Professional wireless microphone



【 MW-9500H 구성 수신기MWR9500 / 송신기 핸드헬드 MWH-9500 】

900MHz 무선 마이크 시스템은 뛰어난 음질과 포괄적인 제어 기술을 접목한 새로운 디지털 무선 기술을 탑재한 제품입니다. 900MHz의 무선 마이크 시스템은 컴팩트 사이즈의 초경량으로 휴대 및 이동이 간편하고, 넓은 주파수 대역폭을 66개로 세분화하여 조절이 가능하며, 간섭없는 33개의 채널을 설정할 수 있습니다. 또한 최적의 주파수를 자동으로 찾아 사용할 수 있으며 동시에 송신기와 수신기의 채널을 일치 시킬 수 있습니다.

Specification

MWR9500(Receiver)

RF Frequency range	925 ~ 937.5Mhz
Receiver principle	True diversity
Antenna connector	2 BNC, 50Ω
Usable channels	33
Frequency bandwidth	40MHz
Sensitivity	<-104dBm
Signal-to-noise ratio	>110dB (A)
Distortion	<0.5%
Audio output level	10dBu max
Dimension	210 * 160 * 44 mm
Weight	1150g
Power Supply	DC 12-18V 500mA

MWH9500(Handheld)

RF Frequency range	925 ~ 937.5Mhz
Pick up pattern	Supercardioid
Transducer principle	Dynamic
Frequency bandwidth	40MHz
Squirious Rejection	>60dBc
Frequency deviation	±60KHz
Audio response	20Hz~20KHz
Signal-to-noise ratio	>105dB (A)
Total Harmonic Distortion	<0.5%
Dimension	255 x 55 mm
Weight	355g
Power Supply	2x1.5v AA size alkaline battery
Battery life	>10H